QRS 파형

김준수

성균관대학교 의과대학 내과학교실

June Soo Kim, MD, PhD

Division of Cardiology, Department of Medicine, Heart Vascular Stroke Institute, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Republic of Korea

Received: January 23, 2017

Revision received: June 5, 2017

Accepted: June 5, 2017

Correspondence: June Soo Kim, MD, PhD
Division of Cardiology, Department of Medicine,
Heart Vascular Stroke Institute, Samsung Medical
Center, Sungkyunkwan University School of
Medicine, 81, Irwon-ro, Gangnam-gu, Seoul,
Republic of Korea
Tel: +82-2-3410-3419 FAX: +82-2-3410-3849
E-mail: juneskim@skku.edu

Copyright © 2017 The Official Journal of Korean Heart
Rhythm Society Editorial Board & MMK Co., Ltd.

QRS complex

ABSTRACT

The QRS complex is a group of waves in the electrocardiogram (ECG), and represents ventricular activation. It usually consists of three wave forms. The Q wave is an initial negative wave at the onset of the QRS complex. The R wave is the first positive wave in the QRS complex, and appears at the onset of the QRS complex or following a Q wave. The S wave is a second negative wave in the QRS complex. The morphology of the QRS complex is useful in interpreting a 12-lead ECG because it provides clinical information regarding heart rate, QRS axis, heart position, rotation, and abnormal conduction in the ventricles.

Key Words: ■ECG ■Pacemaker ■QRS complex ■Heart Rate

서론

QRS 파형은 심실 탈분극에 의해 형성되며, 3개 파로 구성되어 있다. 12 유도 심전도에서 QRS 파형으로 심박동수, 심장 전기축과 회전 정도를 평가할 수 있고, 심실 내 전도 이상 유무도 알 수 있다. 또한 심실비대, 심근경색증, Wolff-Parkinson-White (WPW) 증후군도 진단할 수 있다. 따라서 정상 QRS 파형과 비정상 QRS 파형에 대하여 알아보는 것이 심전도를 이해하는 데 중요하다.

QRS 파형

QRS 파형은 P파나 T파보다는 높은 주파수 전기 신호이기

때문에 뾰족하다. QRS 파형의 명칭은 QRS 파형을 구성하는 하향파와 상향파에 따라 다양하게 부른다. 처음 나타나는 하향파는 Q, 다음으로 상향파 R이 나타나고, R 다음의 하향파는 S, S 다음의 상향파는 R'로 표기한다. QRS 파형이 5 mm 이상인 경우에는 대문자로, 그 이하인 경우에는 소문자로 표기한다.^{1,2} 12 유도 심전도에서 QRS 파형을 분석하기 전 심전도의 paper speed가 초당 25 mm 속도로 1 mV가 10 mm로 표준화되어 있는지 확인해야 한다. 표준 상태로 기록된 12 유도 심전도에서 QRS 파형으로 다음과 같은 항목들을 평가해야 한다.

1. 심박동수

Figure 1. Calculation of heart rate

A. Heart rate is 60/min, which is calculated by rapid interpretation (300-150-100-75-60-50).

B. Heart rate is 85/min, which is calculated by the equation of (60,000/RR interval [msec]).

C. Heart rate is 90/min, which is calculated by the equation of (Number of R waves/6 seconds) X 10).

심박동수는 QRS 파형이 일정한 경우에 연속하는 2개 QRS 파형의 간격이 큰 칸수로 몇 개인지 계산(300-150-100-75-60-50)하거나, 큰 칸수에 맞지 않는 경우에는 60,000을 2개 QRS 파형 간격(RR interval [msec])으로 나누어 구한다. 그러나 QRS 파형 사이 간격이 일정치 않은 경우에는 6초 동안 QRS 파형이 몇 개인가를 계산한 후 10을 곱하면 된다 (Figure 1).^{1,2}

2. QRS 전기축

QRS 전기축의 정상 기준은 다양하나 일반적으로 0°에서 +90°를 정상 전기축, 0°에서-90°를 좌측편위, +90°에서 +180°를 우측편위, -90°에서 -180°를 심한 축편위라고 한다. QRS 전기축은 통상적으로는 I 유도과 aVF 유도에 의해 네 개의 구역으로 나누어 두 유도 모두에서 QRS의 합이 상향이면 정상 전기축이고, I 유도에서 상향이고 aVF 유도에서 하향이면 좌측편위이다. 그리고 I 유도에서 하향이고 aVF 유도에서 상향이면 우측편위이며, 두 유도 모두에서 하향이면 심한 축편위이다(Figure 2).² 좌측편위는 노인, 좌각전심유속차단, 좌심실비대에서, 우측편위는 소아, 좌각후심유속차단, 우심실비대에서, 심한 축편위는 선천성

심질환에서 관찰된다.

3. 이행부위(transitional zone)

QRS 파형은 V₁ 유도에서 rS 형태이고, V₆ 유도에서 qR 형태이다. V₁ 유도에서 V₆ 유도로 이행함에 따라 R파는

Figure 2. QRS axis

Figure 3. Small q waves in 12-lead ECG

Arrows indicate small q waves, which are seen in normal individuals and represent left-to-right depolarization of the interventricular septum.

커지며 S파는 작아지는데, R파와 S파의 크기가 같은 위치를 이행부위라고 하며, 정상인에서는 V_{3-4} 유도에서 관찰된다. 이행부위가 V_4 유도보다 좌측(V_6 유도 방향)에 있으면 후기 이행(late transition)으로 과거에는 심장을 아래에서 올려다보는 관점에서 시계방향 회전이라고 하였다. 이행부위가 V_3 유도보다 우측(V_1 유도 방향)에 있으면 조기 이행(early transition)으로 심장을 아래에서 올려다보는 관점에서 반시계방향 회전이라고 하였다.²

4. QRS 진폭

정상 QRS 진폭은 사지유도(I, II, III), (aVR , aVL , aVF)에서는 20 mm 미만, 흉부유도(V_{1-6})에서는 30 mm 미만이다. 만일 사지유도에서 QRS 진폭이 모두 5 mm 이하이거나, 흉부유도에서 V_1 및 V_6 에서 5 mm 이하, V_2 및 V_5 에서 7 mm 이하, V_3 및 V_4 에서 9 mm 이하이면 저전압으로 이러한 소견은 심낭액, 폐기종, 아밀로이드 심질환 등에서 관찰된다. 반대로 V_5 (V_6) 유도의 R파가 27 mm 이상 또는 V_1 (V_2) 유도의 S파와 V_5 (V_6) 유도의 R파의 합계가 35 mm 이상이면 고전압으로 좌심실비대를 의심할 수 있다. V_1 유도의 R파 높이 증가($R/S > 1$), 좌측 흉부유도에 깊은 S파가 있을 시에는 우심실비대를 의심할 수 있다.²

5. QRS 폭

정상 QRS 파형의 폭은 0.06–0.09초이고, 이보다 더 늘어난 경우에는 QRS 모양에 따라 심실 내 전도 지연, 우각차단, 좌각차단으로 진단할 수 있다.

6. QRS 모양

심실 탈분극 초기에는 심실중격 부위에서 전기 신호의 흐르는 방향이 좌측에서 우측으로 진행되어 III, aVR 유도를 제외한 다른 유도에서는 전기 신호가 멀어짐으로 인하여 작고 좁은 Q파가 정상적으로 나타난다(Figure 3). 그러나 이 유도에서 Q파의 깊이가 R파 높이의 1/4 이상 또는 그 폭이 0.04초 이상이거나 V_{1-3} 유도에서 Q파가 나타나는 경우에는 비정상이다. 이러한 경우에는 심근경색을 의심해야 한다. QRS 폭이 0.10초 이상 늘어난 경우에 V_{1-2} 유도에서 rsR' 형태와 I 유도 및 V_{5-6} 유도에서 깊고 넓은 S파가 있는 경우 우각차단이 발생하고, V_{1-2} 유도에서 전형적인 우각차단이 아닌 qR 또는 Qr 형태를 보이는 경우에는 우각차단 그리고 전벽 심근경색이 발생한 것을 진단할 수 있다. V_1 유도에서 rS 혹은 QS 형태와 I, aVL , V_{5-6} 유도에서 서서히 정점까지 올라가는 R 혹은 RsR' 형태를 보이고 초기 Q파가 없는 경우에는 좌각차단을 진단할 수 있다.² 그러나 V_{5-6} 유도에서 QRS 파형 초기에 Q파가 있으면 좌각차단이 아니라 심실 내 전도 지연이다. 그리고 P파와 QRS 파형 분절 사이에 PR 분절이 없고 P파에 이어서 바로 QRS 파형이 시작되면 소위

델타파형이 있는 것으로 심실조기흥분 소견이다.

결론

QRS 파형은 심박동수, 심장 전기축과 회전 정도, 심실 내 전도이상 유무, 심실비대, 심근경색증, WPW 증후군을 진단하는 데 도움을 준다.

References

- 1) Wagner GS, Strauss DG. Marriott's Practical Electrocardiography. 12th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014, pp.14.
- 2) 최윤식. 임상심전도학. 5th ed. 서울: 서울대학교출판문화원; 2009, pp20-39.